

GENERATOR H 7500 E ELEKTORSTART



Beschreibung des Produkts:

Einsatzmöglichkeiten: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmenge-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

- Generator-Typ Asynchron
- Elektrische Leistung (1~) $\cos(\phi)$ 1,0 5500 VA
- Elektrische Leistung (3~) $\cos(\phi)$ 1,0 6580 VA
- Spannung (3~) 400 V Spannung (1~) 230 V
- Strom 3~ 9,4 A
- Maximaler Gesamtstrom (1~) 24 A
- Strom 1~ (CEE) 24 A
- Strom 1~ (T23) 16 A
- max. Anlaufstrom $\cos \phi$ 0,6 (3~) 25 A (bei 20% Spannungsabfall) (1~) 40 A
- Frequenz 50 Hz
- Schutzart Generator IP 54
- Motor-Typ Honda GX 390 Super Silent
- Zylinder 1 Drehzahlbereich 3000 U min⁻¹
- Kraftstoffart Benzin Motorölfüllmenge 1,1 l
- Motorleistung 7,5 kW
- Kühlung Motor/Generator Luft/Luft
- Tankinhalt 20 l
- Betriebszeit : Vollast 6 h Betriebszeit Halblast 11 h
- Gewicht 115 kg
- Länge 740 mm Breite 500 mm Höhe 530 mm
- Schalleistungspegel 97 dB(A)
- Schalldruckpegel 69 dB(A)

Artikel-Nr

05.70113

Richtpreis

/ Bitte verlangen Sie eine Offerte!